



GONG ELEKTRONISCH, BATTERIE ODER TRAF0 & BATTERIE, 8 MELODIE, SILBER GONG ELEKTRONISCH

Art. Nr.
0046810

EAN
4006341678119

Typ
810

GONGS & SPRECHANLAGEN



- FLEXIBEL - wählen Sie aus 8 Melodien Ihren Favoriten
- INDIVIDUELL - die Lautstärke beträgt 82 dB
- EINFACH - Trafobetrieb oder Batteriebetrieb möglich, Einbau in vorhandene Klingelstromkreise
- FUNKTIONAL - Wahl zwischen fester und wechselnder Melodie möglich

ARTIKELSTAMMDATEN

Artikelnummer	0046810
EAN-Nummer	4006341678119

TECHNISCHE SPEZIFIKATIONEN

Montageart	Schraube
IP-Schutzart	IP20
Werkstoff	Kunststoff
Befestigungsart	Schraube
Schutzklasse	III
Umgebungstemperatur (Betrieb)	0°C - 35°C
Umgebungstemperatur (Lagerung)	0°C - 25°C
Batterietyp System	
Farbe	Silber
Länge netto mm	144 mm
Breite netto mm	144 mm
Höhe / Tiefe netto mm	42 mm

Gewicht netto gr	165 g
B1 - Gewicht je Batterie [g]	23 g
B1 - austauschbar	Ja
B1 - Elektrochem. System	Alkali-Mangan
B1 - Anzahl Batterien	2
B1 - Typ_Oxaion	LR6
Beschreibung	Der elektronische Gong eignet sich für die Wandmontage und benötigt eine feste Verdrahtung mit dem Klingeltaster. Der elektronische Gong kann mit Batterien oder über einen 8-12V Trafo betrieben werden, bitte beachten, dass auch bei Trafobetrieb Batterien notwendig sind. Der Gong benötigt diese um nach dem Drücken des Klingeltasters die Melodie abzuspielen. Sie können unter folgenden Melodien wählen, Westminster, Ding-Dong, Ding-Dong-Ding, Tubular 1, Orchester, Tubular 2, Trompete und Hundegebell, es besteht aber auch die Möglichkeit, die Melodien nacheinander abspielen zu lassen. Dieser Gong lässt sich mit allen Klingeltastern und allen Trafos mit einer Ausgangsspannung von 8-12V kombinieren.
B1 - Nennspannung	1,5 V
B1 - weitere Bezeichnung	AA, Mignon, LR06, MN1500, AM3, 815, E91, LR6N, AAB4E, M, MN1500, R6, R06, BA, 15A, KAA, LR6APB, BA3058, U7524, UM3, V1500PX
B1 - IEC-Bezeichnung	LR6
Batterie austauschbar	Austauschbar
Batterie Anzahl & Typ	2 * LR6
Volumen in cm³	871 cm ³
Anzahl Melodien	8
Lautstärke	85 dB