

AP-SCHALTERPROGRAMM PLANOLUXE WEISS STECKDOSE 4-FACH


PLANOLUXE, STECKDOSE 4-FACH AP

Art. Nr.
0510172555

EAN
4008297101727

Typ
EFD404GR

SCHALTERPROGRAMME



- KOMPATIBEL - 4-fach Schutzkontakt-Steckdose kombinierbar mit dem Aufputz-Schalterprogramm PlanoLuxe von REV Ritter für eine individuelle Raumgestaltung im Haus
- FUNKTIONELL - VDE geprüfte Steckdose mit schraubenlosen Anschlussklemmen für Leitungsquerschnitte bis 2,5mm²
- SOLIDE - stabiles und bruchfestes Gehäuse aus hochwertigem Spezialkunststoff
- PRAKTISCH - Montage- und installationsfreundlich für die Basisinstallation oder einfache Nachrüstung Ihrer Elektroinstallation
- SICHER - vom Hersteller REV Ritter geprüftes Qualitätsprodukt mit höchstem Anspruch an Beschaffenheit und Belastbarkeit, Technische Daten: 16 A 250 V~ max. 3680 W

ARTIKELSTAMMDATEN

Gruppe	PlanoLuxe, AP
Artikelnummer	0510172555
EAN-Nummer	4008297101727

TECHNISCHE SPEZIFIKATIONEN

Montageart	Aufputz
IP-Schutzart	IP20
Halogenfrei	Ja
Werkstoff	Kunststoff
Oberflächenschutz	unbehandelt
Befestigungsart	Befestigung mit Schraube
Anzahl der Einheiten	4
Werkstoffgüte	Thermoplast

Ausführung der Oberfläche	glänzend
Ausführung	Schutzkontaktsteckdose
Aufdruck/Kennzeichnung	ohne
Nennstrom	16.000,0 mA
Schutzkontakt	Ja
Anzahl der Module (bei Modulbauweise)	4
Nennspannung	250 V
Frequenz	50 Hz
Anschlussart	Schraubklemme
Aderquerschnitt	1,5 - 2,5 mm ²
Anzahl der Phasen	1
Farbe	Weiß
Länge netto mm	105 mm
Breite netto mm	110 mm
Höhe / Tiefe netto mm	42 mm
Gewicht netto gr	190 g
Beschreibung	Aufputz-Schalterprogramm PlanoLuxe für eine sichere und zuverlässige Elektroinstallation im Haus. Die quadratische Bauform eignet sich für die Anwendung in Wohn- und Kellerräumen. Durch den Einsatz hochwertiger Materialien und einer sorgfältigen Verarbeitung, garantiert das bewährte Programm einen hohen Qualitätsanspruch und eine langlebige Nutzung. Selbstverständlich entsprechen die Gerätesockel den gültigen Normen und sind alle VDE-geprüft. Die montage- und installationsfreundlichen Aufputzgeräte eignen sich ideal für die Basisinstallation und die einfache Nachrüstung Ihrer Hauselektrik.
Volumen in cm ³	485 cm ³